

ORGANIZACE RADIOELEKTRONICKÉHO BOJE V ARMÁDNÍ OBRANNÉ OPERACI

Úkoly REB v armádní obranné operaci

Mohutnost palby a úderu útočících vojsk nepřítele ve značné míře závisí na spolehlivosti provozu jeho radioelektronického systému a hodnověrnosti informací tohoto systému.

Proto, narušíme-li činnost radioelektronického systému a prostředků nepřítele, nebo snížíme-li hodnověrnost informací tohoto systému, zabezpečíme tím i úspěch obranného střetnutí od samého počátku. Rušením radioelektronických prostředků průzkumu kanálů předávání a příjmu průzkumných informací zbavujeme nepřítele možností rychle a na velkém prostoru zjišťovat uskupení vojsk v obraně a jejich bojových prostředků a předávat průzkumné údaje na místě určení. Rušením provozu radioelektronických prostředků spojení s raketovými útvary a taktickým letectvem můžeme zdržet předání rozkazů raketovým zbraním a letectvu a zbavit nepřítele možností uskutečnit hromadný jaderný úder v určeném čase. Rušení provozu rádiového a radioreléového spojení dezorganizuje bojovou činnost a snižuje údernou sílu prvního sledu nepřítele.

Cílem radioelektronického boje v armádní obranné operaci bude — aktivním působením proti prvkům radioelektronického systému nepřítele zdržet nebo znemožnit předání rozkazů svazkům a útvarům jaderných zbraní, letectva a vojsk úderného uskupení nepřítele. Tím zabezpečit snížení efektivity úderů jeho raket a letectva a hlavního uskupení útočících vojsk nepřítele a vytvářet tak podmínky pro úspěšné splnění úkolů vojsk v obraně.

Dosažení tohoto cíle zabezpečíme plněním řady postupných úkolů.

Do zahájení obranného sražení radioelektronický boj soustředíme na zabezpečení utajení údajů o uskupení vojsk armády, postavení raketových útvarů a jednotek a dalších důležitých objektů armády před rádiovým, radiotechnickým

a radiolokačním průzkumem nepřítele. Hlavní úsilí vojsk směřuje k znemožnění nebo ztížení vedení vzdušného a pozemního rádiového a radiotechnického průzkumu. Tato opatření musíme úzce sladit s opatřeními radiolokačního a operačního maskování.

Při protipřípravě a zejména při předstihujícím úderu jadernými a speciálními zbraněmi na vojska nepřítele, který se připravuje k útoku, bude hlavním úkolem radioelektronického boje snížit efektivnost odvratného úderu nepřítele rušením provozu jeho radioelektronického systému, nebo snížením věrohodnosti předávaných informací.

V této době rušíme aktivované rádiové a radioreléové spoje, které zabezpečují vyzkoušení a velení útvarům raketových zbraní, letectva, sil a prostředků PVO.

Rušení probíhá současně s ničením důležitých radioelektronických objektů nepřítele palbou.

Ničení nejdůležitějších prvků nepřátelských radioelektronických systémů útvarů raketových zbraní a letectva a nejdůležitějších míst velení a spojovacích uzlů vševojskových svazků a útvarů způsobuje, že prudce klesá spolehlivost činnosti těchto systémů. Přitom ničíme především hlavní radioelektronické prostředky, které zabezpečují řízení palby raketového vojska a dělostřelectva, pozorování bojiště, vedení radiolokačního průzkumu pozemních cílů a navedení letectva a raket na pozemní cíle.

Při přechodu nepřítele do útoku hlavní úsilí sil a prostředků radioelektronického boje soustředíme na snížení efektivnosti nebo vyloučení použití radioelektronických prostředků k navádění letectva a velení raketovým zbraním při úderech na vojska a důležité týlové objekty armády. Přitom je nezbytné rušit nebo ničit především radioelektronické prostředky míst, středisek a stanovišť velení, uvědomování a navedení letectva; narušovat provoz rádiových a radioreléových spojů, které zabezpečují velení útvarům jaderných zbraní, a rovněž provoz radioelektronických prostředků, které zabezpečují navedení a mířené bombardování taktického letectva.

Při vklínění vojsk nepřítele do zabezpečovacího pásma armády a při jeho odrážení obsah úkolů radioelektronického boje postupně narůstá a jeho vedení se ztěžuje.

Úsilí sil a prostředků radioelektronického boje za těchto podmínek soustředíme na rušení a ničení prvků, které zabezpečují vedení radiolokačního průzkumu pozemních cílů a použití dělostřelectva (používajícího jadernou municí), navedení letectva a bezpilotních prostředků vzdušného napadení, mířené bombardování, a rovněž rádiové a radioreléové spoje průzkumných jednotek, tankových, pěchotních, mechanizovaných a dělostřeleckých jednotek a útvarů prvního sledu úderného uskupení nepřítele a jejich součinnosti s letectvem.

Při bojové činnosti před předním okrajem a při boji v taktické hloubce obrany bude úderné uskupení nepřítele již zcela rozvinuto do bojové sestavy. Rádiovému a radiotechnickému průzkumu našich vojsk se naskýtá možnost získat nejúplnější údaje o rozmístění míst velení nepřítele, podrobnosti o prvcích jeho radioelektronických systémů a jednotlivých skupin radioelektronických prostředků.

Radioelektronický boj bude v tomto období velmi intenzivní a mimořádně důležitý. Bude narůstat množství rozvinutých objektů, které bude potřebné ru-

šit. V této době budeme plnit úkoly radioelektronického boje ještě z období činnosti vojsk v zabezpečovacím pásmu a kromě toho vyvstanou nové úkoly. Mezi ně budou patřit:

- rušení radioelektronických prostředků PVO, které brání úderné uskupení vojsk nepřítele proti působení našeho letectva;

- rušení provozu radioelektronických prostředků míst velení a spojovacích uzlů, rozvinutých raketových a dělostřeleckých útvarů a svazků prvního sledu vojsk;

- rušení nově objevených prvků radioelektronických systémů a samostatných skupin radioelektronických prostředků velení, uvědomování a navedení rádiových a radioreléových spojů druhých sledů a přisunovaných ze záloh nepřítele a jejich spojení se svazky prvního sledu.

Provoz radioelektronických prostředků rušíme pomocí rušících prostředků v těsné součinnosti s ničením uvedených prvků palbou.

Při použití vzdušného výsadku do týlu našich vojsk v obraně budou úkoly sil a prostředků radioelektronického boje spočívat především v zabezpečení plného rádiového „blokovaní“ nepřátelských výsadků rušením radionavigačních systémů letectva a vnějšího i vnitřního rádiového spojení vzdušného výsadku. Současně s rušením radioelektronických prostředků je potřebné i ničit místa velení, která zabezpečují použití a bojovou činnost výsadku.

Při protiúderu a ničení nepřítele, který se vklíní do taktické hloubky obrany, bude úkolem radioelektronického boje zabezpečit rádiové „blokovaní“ vklínivšího se uskupení útočících vojsk, dále dezorganizovat velení jednotkám a útvarům tohoto uskupení a rušit jeho spojení s raketovými a dělostřeleckými útvary.

Velmi důležitým úkolem je zamezit nebo ztížit použití radioelektronických prostředků k zabezpečení součinnosti mezi prvním a druhým sledem úderného uskupení nepřítele a s přisunovanými zálohami i součinností vklínivšího se uskupení pozemních vojsk s podpůrným letectvem a letectvem, které brání vojska před úderem ze vzduchu.

Kromě toho budou velmi důležitá opatření ke skrytí vojsk před radiolokačním, radiotechnickým a rádiovým průzkumem nepřítele při jejich přesunu a zaujímání výchozích prostorů.

Neméně důležitý a trvalý úkol všech vojsk je ochrana vlastních radioelektronických prostředků a systémů před jejich rušením a ničením útočícími vojsky nepřítele. Je třeba brát v úvahu, že nepřítel bude při útoku vynakládat maximální úsilí a používat různých prostředků a druhů ničení a rušení našich radioelektronických prostředků a systémů s cílem narušit velení vojskům, zejména raketovým a letectvu, a tím dezorganizovat jejich bojovou činnost.

Síly a prostředky k vedení REB

Armáda na hlavním směru může mít přidělen jeden rádiový prapor REB „A“ a jeden radiotechnický prapor REB „S“.

Armádě na vedlejším směru zpravidla rušící prostředky nepřidělujeme. K narušení velení nepřítele budeme využívat prostředky palebného ničení, popř. taktické vzdušné výsadky. Kromě toho půjde o radiolokační maskování vojsk a objektů.

Jednotky rušení palubních RLP používáme k ochraně velitelského stanoviště armády, prostoru bojového rozmístění armádní raketové brigády, předního okraje obrany nebo k imitaci prostorů soustředění bojové techniky a k vytváření klamných objektů.

Jednotky rušení blízké radionavigace letectva nepřítele používáme obdobně jako v útočné operaci. Rušící stanice se rozmísťují v úkrytech a maskují se před vizuálním pozorováním ze vzduchu. Z ukrytých postavení se pak přesunují na předpokládané směry činnosti nepřátelského letectva.

Jednotky rušení rádiového a radioreléového spojení používáme v závislosti na operační situaci a na plnění úkolů svazky armády.

V pásmu obrany armády může nepřítel vést současně údery ze dvou směrů. Na každý ze směrů je pak vhodné vydělit po jedné rotě rušení VKV a přidělit je svazkům na těchto směrech. Rotu rušení KV spojení je vhodné využívat centralizovaně.

V některém případě bude potřebné na směr hlavního úderu nepřítele soustředit všechny prostředky rušení VKV i KV spojení a používat je centralizovaně. Dokud směr hlavního úderu nepřítele nezjistíme, jednotky rušení VKV soustředíme na směr hlavního úsilí vojsk armády.

Do zahájení útoku nepřítele musí všechny svazky a útvary armády dodržovat stanovený režim provozu radioelektronických prostředků a opatření radio-lokačního maskování.

Bojová postavení rušících jednotek je vhodné vybírat s přihlédnutím k tomu, že se radioelektronické prostředky útočícího nepřítele budou k rušícím stanicím přibližovat. Tzn., že efektivnost rušení bude narůstat. Postavení rušících stanic je třeba vybírat již dříve, ženijně je vybudovat a zamaskovat. Přitom se stanice zpravidla rozmísťují na křídlech očekávaného směru útoku úderného uskupení nepřítele.

Jestliže buduje armáda zabezpečovací pásmo, je vhodné jednu rotu rušení VKV spojení přidělit divizi, která brání toto pásmo. Rotu rušení VKV spojení z radiotechnického praporu REB „S“ je účelné rovněž rozmístit v bojových sestavách útvarů této divize a podříditi ji veliteli rádiového praporu REB „A“.

Při vedení bojové činnosti před předním okrajem a v taktické hloubce obrany jednotky rušení KV a VKV spojení rozmísťujeme v postaveních, výhodných k rušení radioelektronických prostředků vklínivšího se uskupení nepřítele na celou taktickou hloubku.

Při protiúderu použijeme všechny síly a prostředky rušení k ochraně proti-úderného uskupení armády před úderem nepřátelského letectva a k narušení velení vojskům protistojeícího nepřítele. Společně s rádiovými a radiotechnickými útvary REB budeme k narušení velení útočícího nepřítele využívat i další útvary a jednotky armády. Radiotechnické prostředky a prvky systému velení nepřítele ve všech etapách obranné operace zjišťují útvary rádiového a radiotechnického průzkumu armády.

Raketové a dělostřelecké útvary a podpůrné letectvo využíváme k ničení důležitých radiotechnických objektů, zvláště při protipřípravě či protiúderu. Hlavně a reaktivní dělostřelectvo zpravidla ničí místa velení, spojovací uzly a skupiny radioelektronických prostředků nepřítele, rozmístěné ve vzdálenosti 8–10 km od čáry dotyku vojsk.

V zájmu ochrany našich vojsk před průzkumem a rušením můžeme hlavňo-

vé a reaktivní dělostřelectvo využít i k ničení prostředků elektronické války nepřítele. Raketové útvary a letectvo ničí místa velení a důležité spojovací uzly útvarů jaderných zbraní, vševojskových svazků armádního sboru a polní armády, střediska a stanoviště velení, uvědomování a navedení taktického letectva nepřítele.

Jednotky hloubkového průzkumu v týlu nepřítele mohou přepadat a ničit samostatně rozmístěné radioreléové a radiolokační stanice, stanice velení a navedení letectva a raket, spojovací uzly, zaměřovací stanoviště a stanoviště rušičů.

Útvary ženijních vojsk zabezpečují radiolokační maskování uskupení vojsk, postavení raketových útvarů a dalších důležitých objektů v pásmu obrany. Je třeba, aby velkou pozornost věnovaly radiolokačnímu maskování prostorů rozvinování vojsk k protiúderu.

Organizace a vedení radioelektronického boje v obranné operaci armády

Radioelektronický boj v obranné operaci armády organizujeme v souladu s operačními úkoly vojsk v obraně a s pravděpodobnými směry útoku nepřítele. Při tom předpokládáme provoz jen důležitých radioelektronických prostředků v koordinaci s palebným ničením základních prvků systému velení hlavního uskupení nepřítele.

Radioelektronický boj organizujeme na základě rozhodnutí velitele armády pro obranu, ve kterém určuje hlavní úkoly k dezorganizaci velení nepřítele, síly a prostředky k jejich plnění, dobu a směry soustřeďování jejich hlavního úsilí.

Kromě rozhodnutí velitele armády jsou výchozími podklady pro organizaci radioelektronického boje tyto dokumenty: nařízení štábu frontu pro radioelektronický boj, pokyny náčelníka štábu armády a vedení radioelektronického boje; počty a stav sil a prostředků vyčleněných k vedení radioelektronického boje a vyhodnocení radioelektronické situace na začátku obranné operace.

Při organizaci radioelektronického boje bereme v úvahu řadu faktorů, jež mají bezprostřední vliv na použití prostředků boje: terén v pásmu obrany armády, roční a denní doba, ionosférické a meteorologické podmínky. Kromě toho ovlivňují organizaci boje i úkoly, které plní ve prospěch armády frontové prostředky a úkoly, které nařídil armádě štáb frontu.

Postup práce důstojníků služby radioelektronického boje armády je při organizování radioelektronického boje v zásadě obdobný jako v útočné operaci.

Údaje o radioelektronických objektech a prostředcích, rozvinutých v útoku armádního sboru, uvádím v **tabulce 1**.

Armádní sbor za útoku v zabezpečovacím pásmu rozvine v podstatě celý radioelektronický systém velení. V této době budou mít síly a prostředky našeho průzkumu za úkol (jak ukazuje tabulka) vyhledávat do 174 objektů radioelektronického systému velení armádního sboru, jeho svazků, útvarů a hlavních jednotek, a dále do 141 rádiových a radioreléových spojů.

Celkové množství objektů k ničení a rušení činí v úsecích obrany pluku do 42 a v pásmu obrany divize do 116. Z tohoto množství objektů mohou síly a prostředky pluků prvního sledu rušit činnost do 42; síly a prostředky divize do 10 a síly a prostředky vševojskové armády do 15 objektů.

Tabulka 1

Poř. čís.	Objekty (prvky) velení	Celkem v pásmu armády	K rušení a ničení prostředky		
			pluků	divizí	armády
1	Místa velení a hlavní spojovací uzly armádních sborů a divizí	10—12	—	5—6	5—6
2	Velitelská stanoviště a spojovací uzly brigád	6—9	3—4	3—5	—
3	Místa velení a spojovací uzly raketových a dělostřeleckých útvarů	15—18	—	15—18	—
4	Velitelská stanoviště a spojovací uzly praporu	20—30	12—18	8—12	—
5	Spojovací uzly divizí a polní armády	9—15	—	4—6	5—9
6	Střediska velení a uvědomování	1—0	—	—	1—0
7	Stanoviště velení a uvědomování	1—3	—	—	1—3
8	Předsunutá stanoviště velení	3—6	—	3—6	—
9	Stanoviště navedení taktického letectva na pozemní cíle	15—20	15—20	—	—
10	RLS průzkumu pozemních cílů (počítám 2 RLS v praporu)	40—60	—	40—60	—
Celkem radioelektronických objektů		120—174	30—42	79—116	11—15
11	VKV rádiové spoje	70—75	20—24	50—51	—
12	KV rádiové spoje	26—30	4—5	8—10	13—15
13	Radioreléové spoje	32—36	2—4	12—16	16—18
Celkem rádiových spojů		127—141	26—33	70—77	29—33

Objekty budeme ničit a rušit postupně v závislosti na jejich objevení. Motoštrelecké (tankové) pluky ničí a ruší prvky radioelektronického systému řízení do hloubky 8 km, tedy místa velení a spojovací uzly brigád a praporů divizí prvního sledu, stanoviště navedení taktického letectva na pozemní cíle, radiolokační stanice pozemního a dělostřeleckého průzkumu.

Síly a prostředky divizí ničí a ruší radioelektronické systémy a prostředky do hloubky 25—30 km. V této hloubce budou rozmístěny hlavně radioelektronické objekty celého úderného uskupení vojsk nepřítele prvního sledu. Síly a prostředky rušící roty divize mohou současně rušit do 30 VKV rádiových spojů. Divizní palebné prostředky mohou ničit místa velení útvarů polního dělostřelectva, divizí, armádního sboru a útvarů druhého sledu.

Vševojsková armáda, posílena jedním rádiovým praporem REB „A“ a jedním radiotechnickým praporem REB „S“ ruší radiotechnický systém armádního sboru, který zabezpečuje velení divizím prvního sledu a útvarům raketových zbraní, a rovněž radioelektronický systém velení PVO a částečně taktického letectva. Ve prospěch divizí bude armáda v zabezpečovacím pásmu rušit KV rádiové spojení svazků prvního sledu nepřítele. Zároveň s tím může dělostřelectvo a raketové útvary a frontové letectvo ničit místa velení útvarů

jaderných zbraní, divizí prvního sledu a armádního sboru, střediska a stanoviště velení taktickému letectvu, spojovací uzly a další objekty.

Největší efektivnost boje s radioelektronickými systémy nepřítel dosáhne komplexním působením na prvky těchto systémů palbou raket, letectva, dělostřelectva a rušením. Přitom je účelné soustřeďovat palebnou činnost na místa velení a spojovací uzly vojsk nepřítel před zabezpečovacím pásmem, na radiolokační stanice pozemního průzkumu, na radiolokační stanice korekce palby polního dělostřelectva a na radioelektronické prostředky navedení letectva a bezpilotních prostředků. Ničením těchto objektů dezorganizujeme bojovou činnost úderného uskupení armádního sboru a jeho svazků. Rádiové rušení je třeba soustřeďovat na systém rádiového a radioreléového spojení prvního sledu vojsk úderného uskupení nepřítel. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rušení součinnostního rádiového spojení pozemních vojsk s letectvem.

Při vedení bojové činnosti v hloubce naší obrany bude mít nepřítel v činnosti systém velení polní armády, z jehož prvků bude v pásmu obrany naší vševojskové armády rozvinut radioelektronický systém velení, maximálně v rozsahu do dvou armádních sborů nepřítel. Celkové množství objektů radioelektronického systému velení nepřítel, které mohou být rozvinuty v pásmu obrany naší vševojskové armády, uvádím v **tabulce 2**.

Při srovnání údajů této tabulky s množstvím radioelektronických objektů nepřítel, které se rozvinuly v pásmu naší vševojskové armády v útočné operaci, vidíme podstatný rozdíl. V útočné operaci naší vševojskové armády se v taktické hloubce nepřátelské obrany rozvíjí 100—110 radioelektronických objektů, a v obranné operaci naší vševojskové armády více jak 400 objektů nepřítel.

Zjištění celého radioelektronického systému velení, určení příslušnosti a důležitosti každého objektu je důležitým faktorem, který umožní úspěšně plnit úkoly radioelektronického boje. Proto vyvstávají mimořádně náročné úkoly na průzkum všeho druhu.

K rušení a ničení důležitých radioelektronických objektů potřebujeme poměrně velké množství sil a prostředků. Přitom musíme především ničit a rušit radioelektronické objekty hlavního nebo nejsilnějšího uskupení vojsk nepřítel, vklínivšího se do naší obrany. Umlčíme-li jeho radioelektronické prostředky, dojde ke značnému oslabení úderné síly tohoto uskupení.

V **tabulce 2** uvádím radioelektronické objekty k ničení a rušení v obranné operaci a rovněž stupně, které tyto cíle ničí.

V plánu radioelektronického boje v obranné operaci armády se vyjadřuje plnění úkolů radioelektronického boje při boji v zabezpečovacím pásmu, v taktické hloubce a při armádním protiúderu.

K dosažení potřebného efektu radioelektronického boje při účasti sil a prostředků různých druhů vojsk armády má značný význam přesné sladění úsilí všech sil a prostředků co do času, objektů a stavených cílů a úkolů. Náčelník služby radioelektronického boje armády musí proto věnovat velkou pozornost organizaci a zabezpečení součinnosti mezi silami a prostředky, které se zúčastňují úkolů radioelektronického boje.

Ochranu vlastních radioelektronických prostředků před průzkumem a rušením nepřítel při vedení obranné operace zabezpečíme především ničením jeho prostředků elektronické války a dále dovednou organizací bojového použití našich radioelektronických prostředků a dobrou vycvičeností velitelů a operátorů v provozu za podmínek protiradioelektronické činnosti nepřítel.

Tabulka 2

Poř. čís.	Objekty (prvky) velení	Celkem v polní armádě	K rušení a ničení prostředky		
			pluků	divizí	armády
1	Místa velení a hlavní spojovací uzly armádních sborů prvního sledu polní armády	6—9	—	—	6—9
2	Místa velení a ústřední spojovací uzly divizí prvního sledu armádních sborů	12—15	—	4—6	8—9
3	Místa velení a ústřední spojovací uzly divizí druhého sledu armádních sborů	3—6	—	—	3—6
4	Místa velení a spojovací uzly armádních sborů a divizí druhého sledu PA	do 9	—	—	organi- zuje front
5	Místa velení a spojovací uzly brigád divizí prvního sledu	12—18	12—18	—	—
6	Místa velení a spojovací uzly brigád divizí druhého sledu	4—6	—	—	4—6
7	Místa velení a spojovací uzly brigád divizí druhého sledu armádních sborů	do 6	—	—	6
8	Místa velení a spojovací uzly útvarů polního dělostřelectva s jadernou municí, armádních sborů prvního sledu PA	15—22	—	—	15—22
9	Místa velení a spojovací uzly útvarů polního dělostřelectva s jadernou municí, divizí prvního sledu armádních sborů	20—36	—	20—36	—
10	Místa velení a spojovací uzly útvarů polního dělostřelectva s jadernou municí, divizí druhého sledu armádních sborů	10—14	—	—	10—14
11	Velitelská stanoviště praporů divizí prvního sledu	40—60	24—30	16—30	—
12	Velitelská stanoviště samostatných obrněných pluků	3—6	3—6	—	—
13	Spojovací uzly divizí	12—18	—	12—18	—
14	Spojovací uzly armády	18—24	—	—	18—24
15	Střediska velení a uvědomování	3	—	—	3
16	Stanoviště velení a uvědomování	8—9	—	8—9	—
17	Předsunutá stanoviště velení	16—18	—	16—18	—
18	Stanoviště navedení letectva na pozemní cíle	35—40	35—40	—	—
19	RLP průzkumu pozemních cílů a velení dělostřelectvu (bez RLS rypu PPS)	80—120	—	80—120	—
Celkem radioelektronických objektů		312—438	74—94	156—237 z toho 9 front	73—99
20	VKV rádiové spoje (prvního sledu)	185—200	45—50	140—150	—
21	KV rádiové spoje (prvního sledu)	55—65	5—8	15—20	35—37
22	Radioreléové spoje	100—120	5—8	30—45	65—67
Celkem rádiových a radioreléových spojů		340—385	55—63	185—205	100—107
23	Prostředky elektronické války	do 900	48	782	70

Protiúder na vklínivší se nepřátelská uskupení je důležitým opatřením aktivní činnosti vojsk armády v obraně. Pro protiúder vytváříme uskupení vojsk, posílené velkým počtem palebných prostředků. V průběhu palebné přípravy před protiúderem můžeme současně ničit nově zjištěná místa velení, spojovací uzly a skupiny radioelektronických prostředků, které zabezpečují nepříteli použití polního dělostřelectva a letectva. Kromě toho má velký význam pro úspěch našeho protiúderu i dezorganizace velení vojskům nepřítele rušením radioelektronických prostředků a velení jeho uskupení.

Maximálního efektu v plnění úkolů radioelektronického boje při protiúderu dosáhneme pouze současným působením na všechny prvky systému velení nepřítele palebnými i radioelektronickými prostředky.

Utajení přemísťovaných vojsk, bojových prostředků a výchozích prostorů pro protiúder před radiolokačním, rádiovým a radiotechnickým průzkumem nepřítele zabezpečíme pečlivou organizací radiolokačního maskování, maskováním vyzařování elektromagnetické energie rádiových a radiotechnických prostředků vojsk, která se připravují k protiúderu a konečně i dovednou organizací dezinformace pomocí radioelektronických prostředků.